

A la hora de abrir el altavoz y girar el difusor de alta frecuencia, proceda muy cuidadosamente para no dañar el altavoz y evitar lesiones corporales. Siga los pasos de las instrucciones con precisión. El fabricante no se hace responsable de los posibles daños en los equipos, ni de las lesiones corporales, que se deriven de un manejo incorrecto.

1. Desconecte completamente el altavoz de la red eléctrica (quitar la clavija del enchufe) y espere unos 3 minutos antes de empezar la conversión.
2. Desconecte todos los cables conectados del altavoz.
3. Coloque el altavoz sobre el soporte inclinado para el uso como monitor, retire la rejilla frontal de la carcasa (cinco tornillos para una llave hexagonal de 2,5 mm en el lado izquierdo y el derecho de la carcasa).
4. Afloje los 4 tornillos con los que el difusor de alta frecuencia está fijado a la carcasa (véase la figura A).
5. Levante ligeramente el difusor, gírelo 90° y, al hacerlo, asegúrese de no dañar el cable del tweeter.
6. Inserte el cable del tweeter en la ranura de retención provista para ello situada junto al orificio de fijación y vuelva a colocar el difusor en los soportes. Al hacerlo, asegúrese de que el cable no quede atrapado.
7. Atornille con cuidado el difusor y vuelva a montar la rejilla frontal en la carcasa.

ACCESORIOS OPCIONALES

- LDICOA12UB - Soporte universal para ICOA® 12 (negro)
 LDICOA15UB - Soporte universal para ICOA® 15 (negro)
 LDICOA12UBW - Soporte universal para ICOA® 12 (blanco)
 LDICOA15UBW - Soporte universal para ICOA® 15 (blanco)
 LDICOA12PC - Funda protectora acolchada para ICOA® 12
 LDICOA15PC - Funda protectora acolchada para ICOA® 15

DATOS TÉCNICOS

Número de artículo:	LDICOA12A(W)	LDICOA12ABT(W)	LDICOA15A(W)	LDICOA15ABT(W)
Clase de producto:	Altavoz PA coaxial			
Tipo:	Activo			
Color de la carcasa:	negro / blanco (RAL 9003)			
Receptor de audio con Bluetooth:	-	Bluetooth 4.0	-	Bluetooth 4.0
Tamaño del woofer:	12"		15"	
Tamaño del woofer:	304,8 mm		381 mm	
Imán del woofer:	Ferrita			
Marca del woofer:	Custom Made			
Difusor de alta frecuencia:	Difusor CD optimizado mediante BEM			
Tamaño del controlador de alta frecuencia:	1"			
Tamaño del controlador de alta frecuencia:	25,4 mm			
Imán del controlador de alta frecuencia:	Ferrita			
Marca del controlador de alta frecuencia:	Custom Made			
Bocina osciladora del controlador de alta frecuencia:	1,4"			
Bocina osciladora del controlador de alta frecuencia:	35 mm			
Amplificador:	Clase D			
Ángulo de dispersión (H x V):	90° x 50°			
Potencia (RMS):	300 W			
Potencia (Peak):	1200 W			
Respuesta en frecuencia:	50 Hz - 20 kHz		48 Hz - 20 kHz	

Crossover:	2 kHz	
Máx. SPL (Peak):	126 dB	128 dB
Circuitos de protección:	Limitador multibanda, sobrecalentamiento, sobretensión, sobrecorriente	
Elementos de manejo:	Interruptor de encendido/apagado, mando giratorio y pulsable, 2 controladores de ganancia	
Elementos de visualización:	Pantalla LCD	
Entradas de micrófono/línea:	2	
Conexiones de entrada de micrófono/línea:	Conectores combo XLR/jack de 6,3 mm (balanceado)	
Entradas de línea:	1	
Conexiones de entrada de línea:	Jack estéreo de 3,5 mm	
Salidas de línea:	1	
Conexiones de salida de línea:	XLR	
Frecuencia de muestreo de convertidor AD/DA:	48 kHz	
Resolución del convertidor AD/DA:	24 bits	
Suministro de corriente:	Fuente de alimentación conmutada	
Tensión operativa:	100-240 V CA / 50-60 Hz	
Fusible:	T4AL 250 V	
Consumo de potencia:	150 W	
Temperatura ambiente (en funcionamiento):	0 - 40°C	
Humedad relativa del aire:	<80% (sin condensación)	
Material de la carcasa:	Polipropileno	
Diseño de la carcasa:	Bass reflex	
Montaje:	Brida de 36 mm (0°, 5°), 6 argollas de suspensión M10	
Ángulo del monitor:	55°	
Dimensiones (anchura x altura x profundidad):	375 x 635 x 396 mm	416 x 695 x 415 mm
Peso:	19,9 kg	24,3 kg
Accesorios incluidos:	Cable de red	
Otras características:	4 asas, 6 x M10 puntos de anclaje, carriles de goma para uso en monitores, rejilla frontal robusta, DSP con ecualizador de usuario y función de retardo	

DECLARACIÓN DEL FABRICANTE

GARANTÍA DEL FABRICANTE Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Consulte nuestras condiciones de garantía y limitaciones de responsabilidad en: https://cdn-shop.adamhall.com/media/pdf/MANUFACTURERS-DECLARATIONS_LD_SYSTEMS.pdf. En caso de necesitar servicio técnico, póngase en contacto con Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu Anspach (Alemania); correo electrónico Info@adamhall.com; +49 (0)6081 / 9419-0.



ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

(Aplicable en la Unión Europea y en los países europeos que dispongan de un sistema de recogida selectiva) El símbolo que aparece sobre el producto o en la documentación adjunta indica que al final de la vida útil del equipo, no deberá desecharlo con los demás residuos domésticos, con el fin de evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana debidos al vertido incontrolado de desechos. La recogida selectiva ayuda a su posterior reciclaje y fomenta la reutilización sostenible de los componentes de este equipo. Si es un particular, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió este producto, o con el ayuntamiento, para informarse sobre el reciclaje adecuado de este equipo. Si es una empresa, póngase en contacto con su proveedor para informarse sobre los términos y condiciones de su contrato de compra-venta. Este producto no debe mezclarse con otros residuos industriales.